

COSEC ARGO FACE

Новые технологии распознавания лиц



УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Человеческое лицо	да
ПИН-код	да
Формат карт	Опционально: арт. FACEE: EM Prox арт. FACEM: Mifare/Desfire/NFC метка арт. FACEI: HID i-class, HID Prox, EM Prox и Mifare/Desfire/NFC метка
Bluetooth	да

ЕМКОСТЬ

Профили пользователей	50 000
Шаблоны лиц	200 000
Мах кол-во шаблонов лиц	30
Буфер событий	500 000

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Алгоритм	Распознавание лиц на основе глубокого обучения
Распознавание фальшивых лиц	да
Идентификация лиц	1:200 000 за < 1 сек 1:1 за < 0.5 сек
Регистрация лиц	Терминал распознавания лиц Станция регистрации Загрузка изображения

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (ВхШхГ)	186мм x 74мм x 50мм
Вес	650г
Дисплей	3.5" IPS LCD (сенсорный экран)
Разрешение дисплея	480 x 320
Gorilla Glass	да (Gorilla Glass 3)
CPU	Quad Core ARM Cortex-A7, 1.5 ГГц
GPU	Вычислительная производительность встроенной нейронной сети 2 TOPS
RAM	2Гб DDR4
Флэш-память	16Гб eMMC
SD-карта	нет (предусмотрена встроенная 16Гб eMMC)
Тампер вскрытия	да
Зуммер	да

Светодиодная индикация	да
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IK	IK06
Сертификаты	EAC, CE, FCC, BIS, UL, RoHS
Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Температура хранения	от -20°C до +60°C
Влажность	от 5% до 95% без конденсации

КАМЕРА

Цветная камера	2Мп, без ИК подсветки
Инфракрасная камера	2Мп, только ИК режим
Матрица	SONY IMX 307, технология EXMOR, серия STARVIS

КОММУНИКАЦИИ

Ethernet	да (10/100Мбит/с 1 порт)
PoE	да (IEEE 802.3af)
Wi-Fi	да (802.11b/g/n)
3G/4G/LTE	да (внешний USB модем)
Bluetooth	да (версия 4.2) (8м диапазон)
USB	да (USB 2.0) микро USB-тип B

ИНТЕРФЕЙС

Кнопка Выход	да
Поддержка доп. считывателя	да (MATRIX и сторонние производители)
Дополнительный считыватель	Интерфейс: <ul style="list-style-type: none"> • RS232 • Wiegand Питание: <ul style="list-style-type: none"> • 12В DC, 0.5А Светодиодная и звуковая индикация: <ul style="list-style-type: none"> • В наличии – зеленый светодиод • Зуммер
Wiegand	да (выбор IN/OUT) IN: 26 Бит OUT: настраиваемый
Реле дверного замка	да (30В DC, 2А, сухой контакт NO/NC/COM)
Питание дверного замка	Встроенное питание PoE: 12В DC, 0.250А Встроенный адаптер питания: 12В DC, 0.5А Внешнее питание: 12В DC, 2А

УСТАНОВКА

Настенный монтаж	да - пластиковая задняя крышка с винтами (в комплекте)
Врезной монтаж	да - металлический кронштейн с винтами (в комплекте)

АКСЕССУАРЫ

Адаптер питания	12В DC, 2А
-----------------	------------

**В связи с постоянным обновлением технологий технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.*